

## POP-H 手持文本显示器串口定义说明

为了方便 POP\_H 文本的手持应用，H 型 POP 文本的 24V 供电由串行端口引入，POP\_H 文本管脚定义如下：

A 型 POP 文本九芯阳座

引脚号	定义
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	RX-(B)
5	GND
6	RX+(A)
7	TX-(B)
8	CTS
9	TX+(A)

POP\_H 文本串口九芯阳座

引脚号	定义
1	0V
2	RXD
3	TXD
4	RX-(B)
5	GND
6	RX+(A)
7	TX-(B)
8	24V
9	TX+(A)

手持 POP\_H 文本下载线不需要 CTS(8 脚)信号, 24V 电源由串行端口引入, 用户在做通讯线时千万小心, 不要把 24V 电源接入用户设备的信号回路中 !!!